

Beschreibung

Der neue Decoder ist eine Weiterentwicklung des bisherigen Decoders 74560. Wie dieser verfügt er auch über 7 Funktionsausgänge, Intellimatik, RailCom® Plus ... Zusätzlich verfügt er über einen Anschluss für Pufferkondensatoren. Hieran können Sie Kondensatoren von 470 μ F bis 47 000 μ F (min . 16 V) direkt anschließen. Auch für einige Piko®- und Roco®-Loks, die bereits ab Werk mit einem Kondensator ausgerüstet sind, können Sie diesen Decoder verwenden.

- Datenformate DCC und Motorola II
- Mit sieben Sonderfunktionsausgängen
- Fahrtrichtungsabhängiges Schalten von Ausgängen (z.B. für Steuerwagen)
- Ausgänge lassen sich wahlweise zeitlich begrenzt einschalten (z.B. für elektrische Kupplungen)
- Ausgänge können wahlweise zyklisch schalten (Blinkgenerator z.B. für Schweizer Schlusslicht
- mit und
- Programmierbare Motorkennlinie
- Programmierbar per CV (DCC) und per Motorola Digitalzentrale
- Belastbar bis 1,2 A, jeder Ausgang bis 0,2 A
- Größe 22,0 x 15 x 3,8 mm

Produktinformationen

Größe:

H0